HF-Vorstufe | Mischst. | Oszillator | 1.ZF-Stufe | 2.ZF-Stufe | 3.ZF-Stufe | Videogleichrichter | Videoverstärker

PCC 84 Rö.101 | PCF82 Rö.102 | EF80 Rö.201 | EF80 Rö.202 | EF80 Rö.203 | PCL81 Rö.301 | MW43-64 - Rö.302

25mA | 12V | 2V | 100V | 95V | 9V | 2,1V | 135V | 104V | 15kV | B 30 V_{ss}

Kontrast | ZF-Drossel | Fernbed. Helligk. | Helligkeit | Sch.701

Z 65 V_{ss} | B 90 V_{ss} | Z 120 V_{ss} | Z 150 V_{ss} | Z 340 V_{ss} | Z 130 V_{ss}

Jmpulsabschn. | 90V | 195V | ECL 80 Rö. 304 | Vert. Sperrschw. | Vert. Endst. | ECL 80 Rö. 401 | Phasenvergleich | Horiz. Sperrschw. | ECC82 Rö. 501 | Horiz. Endst. | 460 V

Obere Kantenlinearität | B 250 V_{ss} | B 130 V_{ss} | B 770 V_{ss} | B 10 V_{ss} | Z 50 V_{ss} | Bildhöhe | vertikal (grob) | (fein) | 11V | Linearit. | Ablenksp. | Bildbreite | PY83 Rö.502 | PL 81 Rö.503 | EY86 Rö.504 | 140V | -1,3V

Ton-Demod. | 2mA | Ton-ZF-Stufe | Fernbed. Lautst. | Lautst. | EF80 Rö.601 | 33V | 5V | PABC80 Rö. 602 | PL 82 Rö. 603 | 13V | an Fernbed. anschl.

NF-Vorstufe | 155V | Ton-Endstufe | L601

Belast.d.Widerst. 1/10W | 1/4W | 1/2W | 1W | 2W | 4W

Anschlüsse an S501 | Anschlüsse an den Röhrenfassungen | MW 43-64

Sämtliche Spannungen mit Röhrenvoltmeter gemessen. Dabei bleiben die Antennenbuchsen offen und der Kontrastregler steht auf Rechtsanschlag. Der Stecker der Fernsteuerung wird herausgezogen.

198V | 225V | 208V | 242V | 220V~ S702 | Si 701 1,25A | Sch.701

Rö.102 S704 | Rö.201 Rö.202 Rö.203 | Rö.301 Rö.302 Rö.501 Rö.602 | Rö.401 Rö.304 Rö.603 | Rö.601 Rö.503 Rö.502 | Rö.101 S705

Schaltschema für SABA-Schauinsland T544

55341-3000e

T 544
Ansicht von unten